

## PNOZ X7P 110-120VAC 2n/o

777053



Safety relay (standalone) Inputs: 1-channel wiring. Outputs: 2 N/O, Automatic/manual start UB 110 - 120 V AC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

## Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Możliwości zastosowania:	Monit. wyłącz. awar. nieopóźnione;Przyc. gran.;Czujnik drzwi ochr.
Tryby pracy:	jednokanałowa;Start automatyczny;Start ręczny
Norma produktu:	EN 60947-5-1
Normy:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Napięcie zasilania (V):	110,0 - 120,0
Rodzaj napięcia zasilania:	AC
Typ zacisku:	wtykowy
Typ zacisku:	Zacisk śrubowy
Styki bezp. bez opóźn.:	2
Styki bezp. z opóźn.:	0
Ilość wyjść półprzewodnikowych:	0
Kategoria zatrzymania:	0
Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m):	4.0 A
Prąd maks. przy AC15:	4.0 A
Szerokość:	22.5 mm
Wysokość:	94.0 mm
Głębokość:	121.0 mm
Ciężar brutto:	240 g
Ciężar netto:	230 g

Temperatura pracy:

-10 - 55 °C

## Aksesoria opcjonalne



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2